附表 14、FR2 NR ACLR 之頻道頻寬測試參數(參考 3GPP TS 38.521-2 Table 6.5.2.3.4.1-1)

預設條件						
測試環境		常態環境常態電壓				
測試頻道		低、高				
測試頻道頻寬		最低、中間、最高				
子載波間隔		最低、最高				
測試參數						
測試 ID	頻率	頻道頻寬	子載波間隔	下行結構	上行結構	
					調變方式	資源區塊分配(註)
1	低頻道	預設	預設	不適用	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	Outer_1RB_Left
2	高頻道				DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	Outer_1RB_Right
3	預設				DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	Outer_Full
4	低頻道				DFT-s-OFDM QPSK	Outer_1RB_Left
5	高頻道				DFT-s-OFDM QPSK	Outer_1RB_Right
6	預設				DFT-s-OFDM QPSK	Outer_Full
7	低頻道				DFT-s-OFDM 16 QAM	Outer_1RB_Left
8	高頻道				DFT-s-OFDM 16 QAM	Outer_1RB_Right
9	預設				DFT-s-OFDM 16 QAM	Outer_Full
10	預設				DFT-s-OFDM 64 QAM	Outer_Full
11	低頻道				CP-OFDM QPSK	Outer_1RB_Left
12	高頻道				CP-OFDM QPSK	Outer_1RB_Right
13	預設				CP-OFDM QPSK	Outer_Full
註：每一資源區塊分配規格結構應符合3GPP TS 38.521-2 Table 6.1-1規定。						